

ACCESSORIO

**S.2490**
Convertitore segnale Input PUSH DIM Output DALI 2

Caratteristiche regolazione DALI-2 (1-100%). Unit  di controllo per la conversione da un pulsante ad un'interfaccia DALI-2. Consente un controllo fino ad un massimo di 35 punti di interfaccia DALI-2 in BROADCAST. Corrente di comando typ. 70 Ma - max. 110 Ma. Applicazione nella cassetta di derivazione. Regolazione della luminosit  mediante la funzione PUSH: - una pressione breve per accendere e spegnere; - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensit  luminosa. Dimensioni 43mm x 46mm x 18.5mm