ZUBEHÖRTEIL



S.2495
DALI2-RELAISSCHALTER IP20

Alle (nicht dimmbaren) EIN/AUS-Geräte mit 230 V können mit dem DALI-System mithilfe des folgenden Schnittstellenzubehörs ein-/ausgeschaltet werden. Dadurch lassen sich die Leuchten nur im EIN/AUS-Modus fernsteuern, nicht im dimmbaren Modus. Max. Nennlast 1000 VA Max. Schaltstrom 8 A Max. Anlaufstrom 80 A Abmessungen 32,5mm x15mm x58,5mm
Die Summe der Einschaltströme der an diese Schnittstelle anzuschließenden Geräte darf den maximal zulässigen Wert von 80A nicht überschreiten.

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIEN - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vertrieb Ausland: Tel. 0309860440 / Technische Abteilung: Tel. 0309860450 / Lichtplanung: Tel. 0309860425

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.