ZUBEHÖRTEIL



S.3423
NETZGERÄT MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

Dimmbar 1-10V, PushDim, Maximale Leistungsaufnahme: @350mA 15W, @500mA 21W, @550mA 23W, @650mA 27W, @700mA 29W, @750mA 31W, @850mA 35W, @900mA 37W, @1050mA 39W Maße: 130mmx67mmx21mm IP20 Zur Vereinfachung der Montage schlagen wir vor , maximal 2 Leuchten mit einem Netzgerät in Reihenschaltung zu betreiben. ! Aufmerksamkeit ! Überprüfen Sie immer die Mindestspannung (Vf min) der Produkte, die an diesen Treiber angeschlossen werden. DIE VERWENDUNG DES ÜBERSPANNUNGSENTLADEGERÄTS S.2499 WIRD FÜR JEDES ELEKTRONISCHE VORGANGSGERÄT EMPFOHLEN, DAS IN EINEM MAXIMALEN ABSTAND VON 10m VON IHNEN INSTALLIERT WERDEN MUSS.

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.